

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/dtm-micro2-868-odbiornik-2-kanalowy-micro2-p-3385.html>



## DTM - MICRO2 868 odbiornik 2-kanałowy MICRO2

Cena brutto	<b>256,00 zł</b>
Cena netto	<b>208,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>MICRO2</b>
Producent	<b>DTM System</b>

### Opis produktu

Proste programowanie i rozbudowane możliwości to 2-kanałowy odbiornik zewnętrzny MICRO2 868. Odbiornik doskonale sprawdzi się w sterowaniu automatyką bramową i pozostałą według potrzeb klienta.



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- element systemu DTM868MHz

- zasilanie 12-24V AC/DC
- obudowa bryzgoszczelna z anteną zewnętrzną
- pamięć na 200 pilotów
- blokada serwisowa
- zarządzanie przez programator serwisowy MEMO

Zestaw Zawiera

**1 x DTM - MICRO2 868 odbiornik 2-kanałowy MICRO2**

Parametry Techniczne

### PARAMETRY PODSTAWOWE

<b>zasilanie:</b>	<b>12...24V AC/DC</b>
<b>maksymalny pobór prądu:</b>	<b>100mA (przy załączonych przekaźnikach)</b>
<b>pojemność pamięci pilotów radiowych:</b>	<b>200 pilotów serii DTM868MHz</b>
<b>temperatura pracy (min./max.):</b>	<b>-20°C / +55°C</b>
<b>gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.):</b>	<b>98(plus 40 uchwyt obudowy)x79x33mm</b>
<b>sposób montażu:</b>	<b>bryzgoszczelna obudowa plastikowa, IP-53</b>
<b>waga:</b>	<b>125g</b>

### ELEMENTY WYKONAWCZE

<b>wyjścia przekaźnikowe (typ / ilość / maksymalne obciążenie):</b>	<b>NO lub NC / 2 / 1A (24V AC/DC)</b>
<b>tryb pracy wyjść:</b>	<b>monostabilny, bistabilny lub chwilowy</b>
<b>regulacja czasu podtrzymania wyjścia w trybie monostabilnym:</b>	<b>0,5sek., od 1 do 127sek. z rozdzielczością 1sek., oraz od 1min. do 127min. z rozdzielczością 1min.</b>

### PARAMETRY RADIOWE

<b>moduł radiowy:</b>	<b>nowoczesny, cyfrowy,</b>
-----------------------	-----------------------------

	superheterodynowy z inteligentną adaptacją do zewnętrznych warunków radiowych, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i optymalną czułość
<b>zabezpieczenie transmisji:</b>	<b>104-bit IRS</b>
<b>rodzaj modulacji / częstotliwość:</b>	<b>FSK / 868MHz</b>
<b>impedancja wejściowa anteny:</b>	<b>50Ω</b>
<b>antena:</b>	<b>antena prętowa, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej</b>

## **FUNKCJONALNOŚĆ**

<b>interfejs użytkownika:</b>	<b>sprzętowy interfejs na siedmiu diodach i dwóch przyciskach, obsługujących proste menu</b>
<b>konfiguracja pilota:</b>	<b>możliwość przypisania dowolnego z dwóch kanałów odbiornika do dowolnego przycisku</b>
<b>kasowanie pojedynczego pilota:</b>	<b>konieczność posiadania usuwanego pilota</b>
<b>możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:</b>	<b>funkcja zdalnego dopisywania pilotów, z możliwością zablokowania lub odblokowania funkcji; funkcja Galactic umożliwia dopisywanie pilotów zaprogramowanych i skonfigurowanych poza instalacją</b>
<b>blokada serwisowa:</b>	<b>możliwość czasowego wyłączenia działania pilotów wpisanych do odbiornika</b>
<b>zarządzanie odbiornikiem:</b>	<b>za pomocą przycisków oraz poprzez podłączenie</b>

---

	<b>programatora serwisowego MEMO</b>
<b>weryfikacja pilotów w pamięci odbiornika:</b>	<b>funkcja pokazywania liczby wpisanych pilotów</b>