

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/dtm-varia-r230-sterownik-napedu-rolety-230v-r230-p-3509.html>



DTM - VARIA R230 sterownik napędu rolety 230V - R230

Cena brutto	231,00 zł
Cena netto	187,80 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	R230
Producent	DTM System

Opis produktu

VARIA R230 to sterownik do wszelkiego rodzaju napędów rolet, markiz, krat itp. Wyjście przekaźnikowe pozwala na dołączenia silnika o napięciu roboczym wartości 230VAC i mocy do 600W. Sterownik standardowo ma wbudowany odbiornik radiowy serii DTM433MHz, posiada również szereg wejść sterujących i zabezpieczających.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- kompaktowa obudowa umożliwia umieszczenie pod tynkiem lub w kasie rolety
- sterowanie pilotem radiowym i ręcznym włącznikiem chwilowym
- dowolność w przypisywaniu funkcji sterownika do przycisków pilota

Zestaw Zawiera

1 x DTM - VARIA R230 sterownik napędu rolety 230V - R230

PARAMETRY PODSTAWOWE

zasilanie:	230V AC, 50Hz
pobór mocy w stanie spoczynku:	2VA
pojemność pamięci pilotów radiowych:	15, każdy o indywidualnym numerze w pamięci
temperatura pracy (min./max.):	-20°C / +55°C
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.):	89x89x52mm (obudowa natynkowa)
sposób montażu:	obudowa natynkowa lub puszka instalacyjna o średnicy 88mm i gł. 40mm
waga:	0,17kg

ELEMENTY WYKONAWCZE

wyście siłownika (napięcie / maksymalna moc / wbudowany kondensator / ilość):	230V AC / 600W / brak / 1
wejście ręcznego sterowania OTWIERA (otwieranie-stop):	typu NO
wejście ręcznego sterowania ZAMYKA (zamykanie-stop):	typu NO
wejście ręcznego sterowania STOP:	typu NC
wejście ręcznego sterowania KROK ZA KROKIEM (otwiera-stop-zamyka-stop):	typu NO
regulacja czasu otwierania i zamykania:	1sek. do 255sek. (z dokładnością do 1sek.)

PARAMETRY RADIOWE

moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
-----------------------	---

zabezpieczenie transmisji:	64-bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
rodzaj modulacji / częstotliwość:	ASK / 433,92MHz
impedancja wejściowa anteny: antena:	50Ω wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

POZOSTAŁE PARAMETRY

komórka pamięci:	zawiera dane na temat każdego pilota i jego konfiguracji (przypisanie funkcji do przycisków)
mikrokontroler:	Microchip, 8-bitowy z rodziny PIC12
pamięć konfiguracji urządzenia:	nieulotna, układ scalony EEPROM mocowany w podstawce (udogodnienie przy serwisowaniu)
ochrona przed krytycznymi zdarzeniami:	Watch Dog, Power On Reset), bezpiecznik topikowy w układzie zasilania silnika, bezpieczniki polimerowe w układzie zasilania sterownika i w obudowie zasilania akcesoriów, warystor na wejściu zasilania sieciowego

FUNKCJONALNOŚĆ

interfejs użytkownika:	sprzętowy interfejs zrealizowany na pięciu diodach LED i dwóch przyciskach, obsługujących proste menu
pomijanie kroku STOP po samoczynnym, zatrzymaniu siłownika, w trybie KROK ZA KROKIEM:	tak
funkcja jednoznacznego	tak, na wejściu ręcznego

otwierania i zamykania:	sterowania KROK ZA KROKIEM
czas zwłoki przy nagłej zmianie kierunku ruchu:	tak, 1sek.
konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnej z czterech funkcji (OTWIERA, STOP, ZAMYKA, KROK ZA KROKIEM) do dowolnego przycisku
możliwość kasowania całej pamięci:	tak
możliwość kasowania pojedynczego pilota:	tak, konieczność posiadania usuwanego pilota