

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-578d-centrala-sterujaca-790922-p-4573.html>



## Faac 578D centrala sterująca 790922

Cena brutto	<b>1 351,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 098,37 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1 462,47 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>790922</b>
Kod producenta	<b>578D</b>
Producent	<b>FAAC</b>

### Opis produktu

Faac 578D centrala sterująca 790922

#### Centrala sterująca Faac 578D.

#### Specyfikacja techniczna:

**Producent: FAAC**

**Napięcie zasilania: 230 V AC (+6%-10%) 50(60) Hz**

**Maks. pobór mocy: 10 W**

**Maks. moc silnika: 1 000 W**

**Maks. obciążenie wyjścia: 0,5 A**

**Programowanie: 3 klawisze (+, -, F) oraz wyświetlacz, tryb „podstawowy” i „zaawansowany”**

**Sygnalizacja statusu: Na wyświetlaczu**

**Logika pracy: Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna krokowa (AP), automatyczna bezpieczna (S), półautomatyczna z wejściem "Otwórz" i "Zamknij" (b), mieszana - otwieranie impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), dead-man (C)**

**Funkcje programowalne: Logika, czas pauzy, siła ciągu, kierunek otwierania/zamykania, maks. siła ciągu na początku ruchu, hamulec, fail-safe - bezpieczny w razie awarii, wstępne świecenie lampy ostrzegawczej, lampka kontrolna, wyjście czasowe, zamek elektryczny przy otwieraniu i zamykaniu, logika do urządzeń zabezpieczających przy otwieraniu i zamykaniu, enkoder, ochrona**

---

przeciwnieciowa, spowolnienie, czas częściowego otwarcia, czas pracy, żądanie przeglądu, licznik cykli

Czas pracy: Programowalny (od 0 do 4 min)

Czas przerwy: Programowalny (od 0 do 4 min)

Siła ciągu: Regulacja na 50 poziomach

Wejścia: Pełne otwarcie, otwarcie częściowe, zabezpieczenie przy otwieraniu, zabezpieczenie przy zamykaniu, zatrzymanie awaryjne, listwa krawędziowa, zasilanie + uziemienie, wyłączniki krańcowe otwierania i zamykania, enkoder

Wyjścia: Lampa ostrzegawcza, silniki, zasilanie akcesoriów 24 V DC, lampka kontrolna 24 V DC, wyjście czasowe, kontrola zamka elektrycznego, sygnalizacja semaforowa, fail-safe

Szybkoszłącza: 5-pinowe dla radioodbiorników RP/DEKODERÓW

Bezpieczniki: F1 = F 5 A, F2 = T 800 mA

Temperatura otoczenia podczas pracy: -20°C ÷ +55°C

Kompatybilność obudowy: Mod. E - L - LM

Zestaw Zawiera

**-Faac 578D centrala sterująca 790922 x 1 szt**

**-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC**

**-instrukcja w języku polskim**

FAAC

FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.