

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/genius-g-bat-324-env-e024s-zestaw-automatyki-do-bramy-dwuskrzydlowej-o-dlugosci-skrzydla-do-3-m-24-v-p-1293.html>



Genius G-BAT 324 ENV (E024S), zestaw automatyki do bramy dwuskrzydłowej o długości skrzydła do 3 m, 24 V

Cena brutto	3 310,00 zł
Cena netto	2 691,06 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	G-BAT 324 ENV (E024S)
Producent	Genius

Opis produktu

GENIUS G-Bat 324 ENV (E024S) - zestaw automatyki do bramy dwuskrzydłowej o maksymalnej długości skrzydła do 3 m. Zasilanie 24 V. W komplecie 2 siłowniki, centrala sterująca, fotokomórki, moduł radiowy, 2 piloty.

Zalety produktu G-Bat 324 ENV:

Model 24V standardowo wyposażony w funkcję ENV (enkoder wirtualny) - PATENT FAAC.

Proste odblokowanie dzięki przyjaznej dla użytkownika dźwigni.

Koło zębate przekładni wykonane z brązu współpracuje ze stalową śrubą ślimakową.

Wytrzymały wewnętrzny mechanizm przekładni gwarantuje długą żywotność.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: 24 V

Moc znamionowa: 35 W

Ciąg: 150 daN

Zakres ruchu: 300 mm

Prędkość maks (zależnie od wagi i tarcia bramy): 2,1 cm/sek

Częstotliwość używania przy 20°C: ciągła

Temperatura otoczenia pracy: -20°C DO +55°C

Klasa ochrony: IP 54

Waga: 7,5 kg

Centrala E024S:

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania: 230Vac (+6% -10%) - 50Hz

Pobór mocy: 4 W

Maksymalne obciążenie silnika: 150 W x 2

Maksymalny prąd akcesoriów (+24V): 250 mA

Maksymalny pobór prądu przez akcesoria szyny BUS: 400 mA

Temperatura otoczenia: -20°C +55°C

Bezpieczniki: F1 = Bezpiecznik samoresetujący; F2 = T2A - 250 V

Tryby pracy (Układy logiczne): A, E, AP, EP, A1, B, C

Czas pracy (przeterminowanie): 5 minut (stały)

Czas pauzy: Programowalny (maks. 10 minut)

Wejścia tablicy zaciskowej: Otwarty A, Otwarty B, Stop, Wej./Wyj. Szyny

Wejścia złącza: Zasilanie, moduł baterii, XF 433 lub XF 868

Wyjścia tablicy zaciskowej: silniki, lampa błyskająca, zasilanie wyposażenia dodatkowego, zamek (blokada) elektryczny, lampka kontrolna (90 sek. stałe)

Funkcje programowalne: Tryby pracy (A, E, AP, EP, A1, B, C), prędkość (Wysoka - Niska)

Funkcje programowania: Czas pauzy, opóźnienie skrzydła 2 przy zamykaniu

Typy zintegrowanych kanałów radiowych: DS, SLH (maks. 250 kanałów); LC (maks. 250 kanałów)

W skład zestawu wchodzi

-siłownik G-Bat 324 ENV x 2szt.

-centrala sterująca E 024 S x 1szt.

-fotokomórki Vega BUS x 1kpl.

-moduł radiowy XF 433 x 1szt.

-pilot XT4 433 RC/RCBE x 2szt.

-instrukcja w języku polskim

-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy Genius